

Datenblatt Funk-Türkontakt

W130-100 Funk-Türkontakt | Quittierknopf

Feb. 2025



Technische Daten

Anbringung	
Anbringung	ebene Fläche
Gehäuseeigenschaften	
Entflammbarkeit (UL 94)	1,5 mm V-1 IEC 60695-11-10
Farbe	RAL 9010 weiß
Material	Polylac PA-765A
Einsatzbereich	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schutzart	Entspricht IP 40
Elektrische Eigenschaften	
Frequenzband Kommunikation	868,0 - 868,6 MHz
Sendeleistung HF	+11 dBm
Spannungsversorgung	Batterie 1,5 V 2xAAA
Stromaufnahme Leerlauf	16 µA
Stromaufnahme Sendung	max. 21 mA
Batterielaufzeit	max. 86,6 Monate
Maße und Gewicht	
Abmessungen Gehäuse (LxBxH)	100 mm x 40,5 mm x 25 mm
Abmessungen Magnet (LxBxH)	64 mm x 13,5 mm x 14 mm
Gesamtgewicht	90 g

Funktionsbeschreibung

Der Funk-Türkontakt sendet eine Meldung an den Receiver, wenn der Magnetkontakt auslöst.

Diese Meldung kann im Care2Graph System genutzt werden, um einen Alarm zu generieren oder einen positionsabhängigen Alarm in Kombination mit dem Öffnungsstatus zu senden.

Montagebeschreibung

Der Funk-Türkontakt wird mittels doppelseitigem Klebeband an einer Türe oder Fenster angebracht.

Ersatzteile

- 2 x E401-028 Batterie AAA

Ergänzende Informationen

Um ergänzende Produktinformationen zu erhalten, können Sie die folgenden QR-Codes scannen und gelangen so auf die verschiedenen Bereiche in unserer Wissensdatenbank.



Datenblattsammlung

Hiermit erklärt Martin.Care GmbH, dass die genannten Artikel den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, sowie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Internetadresse verfügbar.

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Copyright

©2025, Martin.Care GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Martin.Care GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in welcher Form auch immer – elektronisch, fotokopiert oder magnetisch aufgezeichnet – weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Unser Bestreben ist es, unsere Produkte und entsprechende Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt zu entwickeln, herzustellen und zu dokumentieren. Martin.Care GmbH übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung oder Garantien für den Inhalt dieser Dokumentation und lehnt insbesondere jegliche Haftung für die Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Daneben behält sich Martin.Care GmbH vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und gelegentliche Änderungen vorzunehmen, ohne dass sich daraus die Verpflichtung für Martin.Care GmbH ergibt, beliebige Personen von solchen Überarbeitungen benachrichtigen zu müssen.